

# KM-6

## 6 zonski daljinski pozivni mikrofon



Kompatibilan s : **KP-60-R, KP-120-R, KP-240-R, KP-350-R i KP-500-R** .

### Svojstva:

- Maksimalna udaljenost kabela : 300m
- Reprodukcijski zvuk zvonjenja po pritisku na tipku za zvanje
- Indikatori pejdžiranja zona, indikator rada, zauzeća i slanja
- Tipke za odabir pejdžiranja svih zona, pojedine zone ili više određenih zona
- Tipka za pozivanje je PPT tipa (engl. *Push-to-talk*)
- Podrška do 6 KM-6 mikrofona u jednom sustavu
- Savitljiv vrat mikrofona, mogućnost odspajanja
- Indikator govora na vratu mikrofona
- Podešavanje ID-a mikrofona DIP prekidačima i podešavanje prioriteta govora DIP prekidačima
- 3,5mm TRS ulaz za reprodukciju glazbe na cijelom sustavu
- Povezivanje mikrofona s pojačalom koristeći *straight through* kabel
- RJ45 priključnica na pojačalu, mikrofona sadrži dvije priključnice, jedna je za kaskadno spajanje sljedećeg mikrofona
- Napajanje iz pojačala
- Podešavanje glasnoće mikrofona i Aux ulaza

## Specifikacije:

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Model                               | KM-6                                  |
| Opis                                | Daljinski mikrofon                    |
| Potrošnja                           | 3W                                    |
| Broj zona za pejdžiranje            | 6                                     |
| Maksimalan broj kaskadnih mikrofona | 8 mikrofona                           |
| Linijski ulaz                       | 5mV, 600Ω                             |
| Frekvencijski raspon                | 80Hz – 16kHz                          |
| THD                                 | <1% RMS, na 1KHz                      |
| S/N                                 | >70dB                                 |
| Operativna temperatura              | -20°C - +70°C                         |
| Napajanje                           | 24VDC±20%                             |
| Dimenzije                           | 256x149x52 (Širina x Dubina x Visina) |
| Masa                                | 1,5kg                                 |

## Postavke DIP prekidača



1 - DIP prekidači nalaze se sa stražnje strane mikrofona

Prekidači od 1 do 4 : Adresa mikrofona

Prekidači od 5 do 7 : Konfiguracija prioriteta

Prekidač 8 : Testiranje indikatora

| Adresa                   | Adresa                   | Adresa                   | Adresa                   | Prioritet                | Prioritet                | Prioritet                | Test                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $2^0$                    | $2^1$                    | $2^2$                    | $2^3$                    | $2^0$                    | $2^1$                    | $2^2$                    | ON/OFF                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Primjeri :

| Opis        | Položaji                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Adresa 1    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prioritet 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bez testa   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adresa 3    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prioritet 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Test        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adresa 5    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prioritet 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bez testa   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |